

RAVEMEN FR1100

Magyar Használati útmutató

Mód	Fényerő (lumen)	Üzemidő (óra)	Ütésállóság	Vízállóság
Magas	1100	1,8	1 méter	IPX4
Közepes	500	3,5	1 méter	IPX4
Alacsony	250	7,5	1 méter	IPX4
Figyelmeztető villogás	500	45	1 méter	IPX4
Gyors villogás	300	21	1 méter	IPX4
Lassú villogás	150	46	1 méter	IPX4

Megjegyzés: A fenti adatok laboratóriumi körülmények között végzett mérések eredményei. A tényleges teljesítmény a környezeti feltételektől és a használat módjától eltérhet.

Biztonsági figyelmeztetések

- Li-polimer/Li-ion akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe.
- Csak minősített USB töltőadapterrel töltsé, és tartsa szárazon a töltőportot.
- Ne nézzen közvetlenül a fény sugarába.
- Belső akkumulátor — ne cserélje ki.

Termékleírás

A Ravemen FR1100 egy nagy teljesítményű első kerékpárlámpa két nagy hatékonyságú LED-del, 1100 lumen maximális fényerővel és 105 méteres fénykúp-hatótávolsággal. Kompatibilis Garmin és Wahoo GPS-tartókkal, beépített power bank funkcióval és automatikus be/kikapcsolással.

LED	Két nagy hatékonyságú LED
Maximális fényerő	1100 lumen
Fénykúp hatótávolság	105 méter
Akkumulátor	2500 mAh / 3,7 V Li-polimer

Méreték (lámpa)	82 mm × 61 mm × 25,4 mm
Tömeg (lámpa)	119 g
Ütésállóság	1 méter
Vízállóság	IPX4

Gombok és jelzők

Bekapcsológomb

Nyomja meg 1,5 másodpercig a lámpa be- vagy kikapcsolásához. Kattintással válthat az üzemmódok között.

Automatikus kikapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a lámpa gyorsan villogni nem kezd. Ebben az üzemmódban a lámpa 2 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, és rezgés érzékelésekor automatikusan visszakapcsol. A kilépéshez kapcsolja ki, majd tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Üzem mód-memória

Az FR1100 megjegyzi az utoljára használt üzemmódot kikapcsolás után is.

Akkuszint jelző

- Zöld: 40%–100%
- Piros: 5%–40%
- Villogó piros: 5% alatt — töltse fel mihamarabb

Kikapcsolt állapotban a bekapcsológomb megnyomásával is leellenőrizheti a töltöttségi szintet.

Töltésjelző

- Villogó piros: töltés folyamatban
- Zöld: teljesen feltöltve

Üzem módok

Hat világítási üzemmód különböző környezetekhez:

Üzem mód	Fényerő (lumen)	Üzem idő (óra)
Magas	1100	1,8
Közepes	500	3,5
Alacsony	250	7,5
Figyelmeztető villogás	500	45
Gyors villogás	300	21
Lassú villogás	150	46

Megjegyzés: Az adatok laboratóriumi körülmények között kerültek mérésre, és a tényleges értékek eltérhetnek.

USB-C töltés

Szabványos töltési idő: kb. 2,2 óra.

- Bemenet: 5V, DC/1A
- Először csatlakoztassa a kerékpár-számítógépet, majd töltsse a lámpát.
- Ne töltsse esőben, ha a töltőport csatlakoztatva van.
- Ne használja mobiltelefon vagy más eszköz töltéséhez.

Rögzítés és tartókompatibilitás

Garmin-stílusú tartók

Az FR1100 kompatibilis az összes Garmin-stílusú rögzítőalappal.

Wahoo / Bryton tartók

Wahoo és Bryton adapterekkel is rögzíthető (külön kapható).

GoPro interfész alatti rögzítés

Ha a tartón GoPro-csatlakozó található, a lámpa a mellékelt AGM04 tartóval felszerelhető a tartó aljára. Eredeti Garmin tartókhoz az AGM02 kiegészítő szükséges (külön kapható).

Figyelem: Az FR1100 nem kompatibilis az eredeti Wahoo ELEMNT BOLT aero első tartóval.

Garanciális feltételek

- 2 év garancia gyártási hibákra normál használat esetén.
- 2 év garancia az akkumulátorra és a kiegészítőkre.
- Korlátozott élettartamra szóló garanciális támogatás.

A garancia nem vonatkozik normál kopásra, helytelen használatra vagy jogosulatlan módosításokra.

Köszönjük, hogy a Zergesportot választottad! Ha elégedett vagy a vásárlással és a kiszolgálással, kérjük, segítsd munkánkat egy rövid értékeléssel. Olvasd be a QR-kódot vagy látogass el az alábbi linkre:



Kérjük, értékelje termékünket a QR-kód beolvasásával!

Web: www.zerge.hu

E-mail: zerge@zerge.hu

A dizájn és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.